

ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE PARA TERNERAS Modelo ES-4



**El Modelo ES-4 de Jarvis:
estimulador eléctrico de baja potencia para terneras.**

- El Modelo ES-4 de Jarvis aplica una corriente eléctrica controlada de manera exacta (a bajo voltaje) a los animales ya desangrados, aportando las siguientes ventajas:
 - Mejor rendimiento sanguíneo.
 - Acelera la disminución del pH: reduciendo el período de envejecimiento y la pérdida por contracción (acortamiento por frío).
 - Mejora la calidad de la carne.
 - Ayuda al deshuesado caliente.
- Pinzas de acero inoxidable



ENVEJECIMIENTO MÁS CORTO: REDUCE LA PÉRDIDA POR CONTRACCIÓN

ESTIMULADOR DE BAJO VOLTAJE PARA TERNERAS
Modelo ES-4

Características

Accionamiento Eléctrico

Modelo ES-4

| | | |
|--|---------------------|--|
| Consumo de energía | | 50 W |
| Fuente de alimentación | | 110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz 220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz |
| Tensión estimulación RMS (onda rectangular) | | 21 V |
| Dos temporizadores de estimulación independientes. | 20 segundos | 36 segundos |
| Corriente estimuladora | | 0,25 A |
| Tasa estimulación por hora (máximo) | | 100 / hora |
| Controles - único botón eléctrico | | 12 V |
| Dimensión general en los conectores | | |
| Estimulador | 11 x 11 x 6,7 pulg. | 279 x 279 x 170 mm |
| Unidad remota | 11 x 7 x 6,7 pulg. | 279 x 178 x 170 mm |
| Peso | | |
| ES-4 | 6,2 libras | 2,8 kg |
| Unidad remota | 3,7 libras | 1,7 kg |
| Componentes eléctricos | | Calidad industrial |

Selección del equipo y accesorios

Número de Pedido

| | | |
|-------------|---------------------------|---------|
| Modelo ES-4 | | |
| | 110 V, 1 fase, 50 / 60 Hz | 4043005 |
| | 220 V, 1 fase, 50 / 60 Hz | 4043006 |



Productos para la industria cárnica y avícola

Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road · Middletown, CT 06457-4926 · Estados Unidos
Teléfono: (860) 347-7271 · Fax: (860) 347-9905 · sales@jarvisproducts.com · www.jarvisproducts.com